

NOTICE New

RX-Multi 300-868MHz



1. Спецификация RX-Multi

2. Выбор марки

8-позиционный DIP-переключатель позволяет пользователям устанавливать различные каналы дистанционного управления. В таблице 1 приведен перечень марок.

3. Программируемый пульт ДУ

Многочастотный контроллер имеет два независимых выходных канала, каждому из которых соответствует своя кнопка «обучения» – K1 и K2.

4. Питание

Вход питания контроллера – переменный/постоянный ток 12~30 В.

5.5. Добавление и удаление кодов пультов ДУ

1. Выберите марку пульта ДУ и установите соответствующую ей комбинацию на переключателе.
2. Нажмите кнопку «обучения» (K1 или K2), на цифровом дисплее загорится соответствующий индикатор. Нажмите кнопку на пульте ДУ, индикатор моргнет 2 раза, и устройство RX-Multi «запишет» выбранный пульт в память.
3. Повторите действия, описанные выше в п. 2, для другой кнопки.
4. Теперь оба канала работают в одном режиме.

Удаление всех данных с карты памяти:







Нажмите и удерживайте кнопку «обучения», загорится соответствующий индикатор на дисплее. Удерживайте кнопку до тех пор, пока индикатор не погаснет. Все данные с карты памяти будут удалены.

Расположение DIP-переключателей относительно корпуса радиоприемника изображено далее на картинке в таблице






Выбор марки

| № п/п | Комбинация на DIP | Марка | Частота. | Примечания |
|-------|-------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | | NICE FLORS | 433,92МГц | |
| 2 | | MARANTEC | 433,92МГц | |
| 3 | | Универсал. фиксиров. код | 433,92МГц | Фиксированный код |
| 4 | | FAAC XT4/XT2 433RC | 433,92МГц | |
| 5 | | Универсал. плавающий код | 433,92МГц | 433,92МГц |
| 6 | | Фиксиров. код | 300,00МГц | 300,00МГц |

Выбор марки

| | | | | |
|----|---|--------------------------------|-----------|---|
| 7 |  | Фиксиров. код | 310,00МГц | 310,00МГц |
| 8 |  | Фиксиров. код | 315,00МГц | 315,00МГц |
| 9 |  | Фиксиров. код | 318,00МГц | 318,00МГц |
| 10 |  | Фиксиров. код | 330,00МГц | 330,00МГц |
| 11 |  | Фиксиров. код | 390,00МГц | 390,00МГц |
| 12 |  | Фиксиров./ плавающий код | 315,00МГц | |
| 13 |  | Hormann Marantec Berner | 868,00МГц |  |
| 14 |  | Sommer | 868,00МГц |  |

Выбор марки

| | | | | |
|----|---|--------------------------|-----------|---|
| 15 |  | BFT | 433MHz | |
| 16 |  | BENINCA | 433МГц | |
| 17 |  | KEY | 433МГц | |
| 18 |  | NICE-SMILO | 433МГц | |
| 19 |  | HormanEcostar | 433МГц | |
| 20 |  | FAAC XT4/XT2 868RC | 868,00МГц |  |