

NOTICE New

RX-Multi 300-868MHz



1. Спецификация RX-Multi

2. Выбор марки

8-позиционный DIP-переключатель позволяет пользователям устанавливать различные каналы дистанционного управления. В таблице 1 приведен перечень марок.

3. Программируемый пульт ДУ

Многочастотный контроллер имеет два независимых выходных канала, каждому из которых соответствует своя кнопка «обучения» – K1 и K2.

4. Питание

Вход питания контроллера – переменный/постоянный ток 12~30 В.

5.5. Добавление и удаление кодов пультов ДУ

1. Выберите марку пульта ДУ и установите соответствующую ей комбинацию на переключателе.
2. Нажмите кнопку «обучения» (K1 или K2), на цифровом дисплее загорится соответствующий индикатор. Нажмите кнопку на пульте ДУ, индикатор моргнет 2 раза, и устройство RX-Multi «запишет» выбранный пульт в память.
3. Повторите действия, описанные выше в п. 2, для другой кнопки.
4. Теперь оба канала работают в одном режиме.











Удаление всех данных с карты памяти:

Нажмите и удерживайте кнопку «обучения», загорится соответствующий индикатор на дисплее. Удерживайте кнопку до тех пор, пока индикатор не погаснет. Все данные с карты памяти будут удалены.







Расположение DIP-переключателей относительно корпуса радиоприемника

№ п/п	Комбинация на DIP	Марка	Частота.	Примечания
1		NICE FLORS	433,92МГц	
2		MARANTEC	433,92МГц	
3		Универсал. фиксиров. код	433,92МГц	Фиксированный код
4		FAAC XT4/XT2 433RC	433,92МГц	
5		Универсал. плавающий код	433,92МГц	433,92МГц
6		Фиксиров. код	300,00МГц	300,00МГц

Расположение DIP-переключателей относительно корпуса радиоприемника

№ п/п	Комбинация на DIP	Марка	Частота.	Примечания
7		Фиксиров. код	310,00МГц	310,00МГц
8		Фиксиров. код	315,00МГц	315,00МГц
9		Фиксиров. код	318,00МГц	318,00МГц
10		Фиксиров. код	330,00МГц	330,00МГц
11		Фиксиров. код	390,00МГц	390,00МГц
12		Фиксиров./ Фиксиров./ плавающий код	315,00МГц	
13		Hormann Marantec Berner	868,00МГц	
14		Sommer	868,00МГц	

Расположение DIP-переключателей относительно корпуса радиоприемника

№ п/п	Комбинация на DIP	Марка	Частота.	Примечания
15		BFT	433MHz	
16		BENINCA	433МГц	
17		KEY	433МГц	
18		NICE-SMILO	433МГц	
19		HormanEcostar	433МГц	
20		FAAC XT4/XT2 868RC	868,00МГц	