



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR TR-R5M



**TRASSIR TR-R5M** - считыватель карт с интерфейсом Wiegand 26/34.

### Сфера применения

- Контроль доступа в офисы, склады, жилые комплексы.
- Учет рабочего времени сотрудников.
- Идентификация гостей и персонала.

### Ключевые преимущества

- **Надежность:** корпус с защитой IP68 выдерживает экстремальные температуры (-45°C...+60°C) и эксплуатацию на улице
- **Простое подключение:** интерфейсы Wiegand 26/34 обеспечивают совместимость с большинством контроллеров.
- **Компактный дизайн:** габариты 110×48×20 мм позволяют установку даже в ограниченном пространстве.

# Технические характеристики

Характеристики считывателя	
Интерфейсы	Wiegand 26 (по умолчанию) Wiegand 34
Тип карт	Mifare
Дальность считывания	30-50 мм
Интервал считывания	до 0,5 сек
Питание	DC 9 – 12В
Рабочий ток	до 30 мА
Материал корпуса	ударопрочный пластик, металлическая крышка
Степень защиты оболочки	IP68
Диапазон рабочих температур	от -45 до +60°C
Габариты без упаковки	110 x 48 x 20 мм
Габариты в упаковке	136 x 90 x 35 мм
Масса без упаковки	0,12 кг
Масса в упаковке	0,15 кг

Монтаж и подключение	
Способ установки	Накладной монтаж на стену
Световая индикация	<b>Красный:</b> режим ожидания <b>Зеленый:</b> считывание карты
Звуковая индикация	Звуковой сигнал при считывании карты
Назначение проводов	<b>Красный:</b> постоянный ток 9–12В <b>Черный:</b> земля (GND) <b>Зеленый:</b> DO (данные) <b>Белый:</b> D1(данные) <b>Синий:</b> индикатор (LED) <b>Желтый:</b> звуковой сигнал (BEEP) <b>Серый:</b> подключение к GND переключает интерфейс на Wiegand 34.

## Комплектация

- Считыватель карт TR-R5M ..... 1 шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1 шт.

## Гарантийное обслуживание

- 36 месяцев со дня продажи.